

Křížový převodník signálů

ANALOG WAY – Tetra-VIO

Broadcastový univerzální křížový převodník obrazových signálů, libovolný vstupní signál je převeden na simultánní výstup typu SD/HD-SDI, HDTV (YUV / RGB), DVI, s-video, video.

Možnost vložení loga, Genlock, nastavení obrazu z pohledu pozice, zoomování až do velikosti 1000 % (LED stěny), integrovaný rastr pro nastavení zobrazovacích zařízení, ...

Vstupy	1x univerzální analogový vstup na čelním panelu
Všechny obrazové vstupy včetně Genlocku mají loop výstup k danému vstupu!	včetně audia
	1x univerzální analogový vstup včetně audia
	1x DVI-I analogový / digitální vstup včetně audia
	1x SD/HD-SDI vstup
	Analogové vstupy - video, s-video, komponentní video (YUV / RGsB / RGBS, počítač) – max. 2K, 1080i/p
	4x stereofonní audiovstup
	1x S/PDIF vstup
Speciální funkce	Speciální funkce pro nastavení LED / LCD stěn
	Integrovaný rastr, zoom až 1000 %, vložení loga
	včetně transparentní barvy, pozicování, ...
Výstupy	1x video
	1x s-video
	1x DVI-I analogový / digitální
	1x SD/HD-SDI
	1x stereofonní audio
	1x S/PDIF
Ostatní vstupy	RS-232 pro řízení komponentu
Napájecí napětí	100 - 250 V / 40 W
Rozměry	Šířka 19", výška 1U
Hmotnost	3,8 kg
Další příslušenství	Ethernetová karta pro ovládání přes síť
Obsah balení	Síťová šňůra, ovládací software, manuál

Změny vyhrazeny

- **Kompletní rozsah vstupů: univerzální analogové vstupy (video, s-video, komponentní video YUV / RGB), VGA, digitální DVI-D a SD/HD-SDI**
- **Simultánní výstup video, s-video, komponentní video, VGA, DVI + audio analogové a S/PDIF (včetně audia z SD/HD-SDI)**



IMAGE CZ s.r.o.
Dejvická 24
160 00 Praha 6
tel. 2 33 32 18 11
fax. 2 24 31 28 17
imageprg@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.
Tyršovo nábřeží 192
760 01 Zlín
tel. 57 710 39 95
fax. 57 710 39 15
imagecz@imagecz.cz

www.imagecz.cz

člen

