

Univerzální přepínač signálů + scaler

ANALOG WAY – OctoVue FX

Přepínač / scaler vyšší třídy s osmi univerzálními vstupy (počítač, kompozitní / s / komponentní video), jedním digitálním vstupem a duálním (digitálním a analogovým) výstupem včetně Preview výstupu!

Přechodové efekty, možnost vložení loga do obrazu či mixování dvou obrazů do sebe včetně funkce obraz v obrazu. Nastavení parametrů obrazu pro jednotlivé vstupy odděleně včetně následného uložení nastavení všech parametrů do trvalé paměti.

Vstupy	6x univerzální analogový vstup na VGA konektoru (video, s-video, komponentní video (YUV / RGB / RGSB, počítač) – max. 1600 x 1200 bodů, 1080i 1x čelní vstup video nebo s-video nebo VGA/HDTV 1x DVI-D vstup – max. 1920 x 1200 bodů 7x nesymetrický stereofonní audiovstup 2x symetrický stereofonní audiovstup
Speciální funkce	Přepínání vstupů s přechodovými efekty – střih, prolínání, ... Výstupní rozlišení obrazu v rozsahu až WUXGA nebo 1080p s poměry stran 4/3, 5/4, 16/9, 16/10 Vložení LOGA do obrazu - 1 animované, 8 statických Vložení obsahu (rámu) do obrazu, včetně průsvitného jednobarevného pozadí, obsah vstupu lze míchat s obsahem jiného vstupu Nastavení úrovně audia – vstupy / výstupy odděleně Kompenzace / restaurování synchronizace, nastavení jasu, kontrastu, poměru stran, barev, ... pro každý vstup odděleně
Výstupy	1x VGA + 1x DVI-D hlavní výstup (duální) 1x VGA Preview VGA XGA / 60 Hz (např. k zobrazení obsahu vstupu, před přepnutím na výstup) 1x stereofonní audiosignál (symetrický / nesymetrický) 1x stereofonní audiosignál k Preview výstupu
Ostatní vstupy / výstupy	RS-232 pro řízení komponentu
Napájecí napětí	100 - 250 V / 50 W
Rozměry	Šířka 19", výška 1U
Hmotnost	3,5 kg
Další příslušenství	Ethernetová karta pro ovládání přes síť, vzdálené ovládací panely v řadě variant
Obsah balení	Síťová šňůra, ovládací software, manuál

Změny vyhrazeny

- **Kompletní rozsah vstupů: univerzální vstupy (video, s-video, komponentní video), VGA, digitální DVI-D**
- **Preview output (XGA / 60 Hz) pro kontrolu a nastavování**
- **Přechodové efekty, PinP, vložení loga, vložení rámu**
- **„Pohotovostní“ vstup na čelním panelu**



IMAGE CZ s.r.o.

Dejvická 24
160 00 Praha 6
tel. 2 33 32 18 11
fax. 2 24 31 28 17
imageprg@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.

Tyršovo nábřeží 192
760 01 Zlín
tel. 57 710 39 95
fax. 57 710 39 15
imagecz@imagecz.cz

www.imagecz.cz

člen

