

Duální scaler / přepínač signálů

ANALOG WAY – SmartVu LE

Duální scaler / přepínač vyšší třídy se čtyřmi univerzálními vstupy (počítač, kompozitní / s / komponentní video) a digitálním vstupem DVI/HDMI. Duální výstup digitální a analogový. Přejímové efekty fade a cut při přepínání vstupů.

Nastavení parametrů obrazu pro jednotlivé vstupy odděleně včetně následného uložení nastavení všech parametrů do trvalé paměti.

Vstupy	4x univerzální analogový vstup (video, s-video, k. video (YUV / RGB, počítač) – až 2048x1080 / 1080i/p 1x DVI-D vstup – max. 1920 x 1200 bodů, HDCP 4x nesymetrický stereofonní audiovstup 1x symetrický audio vstup AUX
Speciální funkce	Přepínání vstupů s přechodovými efekty – střih, prolnutí, ... Výstupní rozlišení obrazu v rozsahu až WUXGA nebo 1080p / 2K s poměry stran 4/3, 5/4, 16/9, 16/10 Obsah vstupu lze míchat s obsahem jiného vstupu Nastavení úrovně audia – vstupy / výstupy odděleně Kompenzace / restaurování synchronizace, nastavení jasu, kontrastu, poměru stran, barev, ... pro každý vstup odděleně
Výstupy	1x VGA + DVI-D výstup až 2048 x 1080 bodů (2K) 1x stereofonní audiosignál
Ostatní vstupy / výstupy	RS-232 a LAN pro řízení komponentu
Napájecí napětí	100 - 250 V / 100 W
Rozměry	Šířka 19", výška 1U
Hmotnost	4,5 kg
Další příslušenství	Vzdálené ovládací panely v řadě variant
Obsah balení	Síťová šňůra, ovládací software, manuál

Změny vyhrazeny

- **Kompletní rozsah vstupů analogových + digitální vstup DVI-D**
- **Výstup až do rozlišení 2K**
- **Efekt střihu a prolnutí**



IMAGE CZ s.r.o.

Dejvická 24
160 00 Praha 6
tel. 2 33 32 18 11
fax. 2 24 31 28 17
imageprg@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.

Tyršovo nábřeží 192
760 01 Zlín
tel. 57 710 39 95
fax. 57 710 39 15
imagecz@imagecz.cz

www.imagecz.cz

člen

