

Univerzální přepínač / scaler -> HDMI

Kramer VP-435

Malé řešení přepínače / scaleru s několika překvapivými funkcemi – umí přidat ke vstupnímu HDMI obrazu také zvuk z digitálního vstupu, dále převést VGA + audio na HDMI a komponentní video na HDMI. Výstupem je pak jediný HDMI signál včetně odpovídajícího audiosignálu v rozlišení VGA až WUXGA nebo 480p až 1080p.

Možnost úpravy řady parametrů – jas, kontrast, hue, saturace barev, ostrost obrazu. Samozřejmě volitelné výstupní rozlišení.

Vstupy	1x HDMI + analogové audio 1x VGA + analogové audio 1x komponentní video + analogové audio Kompatibilní se standardy NTSC, PAL-G/G/I/D
Výstupy	1x HDMI konektor se signálem VGA až WUXGA nebo HDTV 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Standardní funkce	Nastavení jasu, kontrastu, barev, ostrosti, rozlišení, typu výstupního signálu, atd.
Ovládání	Tlačítka na čelním panelu Dálkovým infračerveným ovládáním Tlačítka na kabelu
Napájecí napětí	12 V / 350 mA (externí adaptér)
Rozměry	215 x 163 x 44 mm
Hmotnost	1,1 kg
Obsah balení	Scaler, externí adaptér, infračervené ovládání

Změny vyhrazeny

- Malý přepínač / scaler s funkcemi velkých scalerů
- Volitelný HDMI výstup v rozlišeních VGA až WUXGA nebo HDTV až 1080p
- Ovládání infračerveným ovládáním, tlačítka na čelním panelu nebo vzdálenými tlačítka na kabelu



IMAGE CZ s.r.o.

Dejvická 24
160 00 Praha 6
tel. 2 33 32 18 11
fax. 2 24 31 28 17
imageprg@imagecz.cz

IMAGE CZ s.r.o.

Tyršovo nábřeží 192
760 01 Zlín
tel. 57 710 39 95
fax. 57 710 39 15
imagecz@imagecz.cz

www.imagecz.cz

člen

